

MEGAQUICK Plug & Play-Installation

ANSCHLUSSBOXEN

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGAMAN®

Lampen, Leuchten und elektrische Geräte
schnell anschließen und werkzeuglos wechseln



**Für alle
230V Verbraucher**

Servicefreundliche Anschlussboxen

Für Lampen, Leuchten und andere elektrische Geräte



Universal-Anschlussboxen

MEGAQUICK GU10 und MEGAQUICK Universal



Anwendungen:

- Universell verwendbare Anschlussbox für Durchgangsverdrahtungen zur schnellen und professionellen Installation von Lampen, Leuchten und elektrischen Geräten durch Elektrofachkräfte.
- Vereinfacht den Wechsel und die Montage von Leuchten in der Objektbetreuung durch elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP).
- Zweiteilige Box: Die beiden Gehäuseteile sind durch eine Steckkupplung werkzeuglos trennbar. Das beschleunigt die Installation größerer (Licht-) Anlagen.
- Im Servicefall können einzelne Leuchten oder Geräte einfach entnommen werden.

Merkmale:

- Zweiteilige, zusammengesteckte Anschlussbox mit 3-Leiter-Durchgangsklemme, 3poliger Leuchtenanschlussklemme und integrierten Zugentlastungen.
- **Eingangs-/Durchgangsanschluss** in aufklappbarem Gehäuse:
2x3polige Hebelklemme für Leitungen 0,75mm² bis 2,5 mm² (16 A - 250 V).
- **Leuchtenanschluss** in verschraubtem Gehäuse:
3polige Hebelklemme für Leitungen 0,75mm² bis 1,5 mm² (16 A - 250 V).
- Durchsichtige Gehäuse-Abdeckungen mit Zugentlastungen in zwei Richtungen zur Sicherung der Zuleitungen.
- Kompakte Maße, passt durch 68mm Deckenausschnitte (L: 120mm, B: 42mm, H: 25mm).
- Zwei Ausführungen verfügbar:
 - MEGAQUICK Leuchten-Anschlussbox mit vorinstallierter GU10-Anschlussleitung.
 - MEGAQUICK Universal-Anschlussbox mit 30cm Zuleitung (H05VV-F_3G1.5mm²).



Ideal in
Kombination mit
DECOCLIC
Einbauringen

Art.-Nr.	Modell	L x B x H (mm)	Abb.
LFMMGU10B	MEGAQUICK Leuchtenanschlussbox GU10 inkl. vorinstallierter GU10-Keramikkfassung (Höhe 22mm) mit platzsparender Seiteneinspeisung und 30cm textilummantelter 2aderiger Zuleitung.	120 x 42 x 25	1
ABMM001	MEGAQUICK Anschlussbox Universal mit 30cm Leuchtenzuleitung.	120 x 42 x 25	2

Kompakte Form, praktische Handhabung

Die Leuchtenanschlussbox passt durch 68mm Bohrlöcher.

Am Durchgangsanschluss mit sechs Hebelklemmen können zwei Einspeisungen angeschlossen werden.



Zum werkzeuglosen Wechseln einer Leuchte werden die beiden Boxen an der Kupplung getrennt.